

FUAT50020

## Secvest Funk–Feuertaster

Bei Feuer einfach und schnell Hilfe holen. Mit dem Secvest Funk–Feuertaster lässt sich per Knopfdruck unkompliziert und schnell ein Feueralarm absetzen. Der Feueralarm kann auch dann ausgelöst werden, wenn die Zentrale nicht scharf geschaltet ist – die Betätigung des Tasters reicht dafür aus. Alarm und Notruf getrennt möglich. Sie können selbst entscheiden, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk–Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten.



### Produktbesonderheiten:

- Zur schnellen und einfachen Auslösung eines Feueralarms
- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Sabotageüberwachung

FUAT50020

## Secvest Funk–Feuertaster

Technische Daten				
Max. Batterielebensdauer	2	Jahr(e)	Sicherheitsgrad	2
Batterietyp	3V CR2477N Lithium Batterie		Spannungsversorgung DC	3 V
Breite	85	mm	Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff		Umweltklasse	II
Höhe	85	mm	Funkleistung	10 mW
Länge	52	mm	Funkfrequenz	868,6625 MHz
Modulation	FM		Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Nettogewicht	0,16	kg	Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100	m	Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Sabotageüberwachung	Ja			
Schutzart IP	32			

**Überreicht durch:**  
**Haas Schlüsseldienst GmbH**  
 Andritzer Reichsstr. 34  
 8045 GRAZ  
 +43 (316) 687101  
 office@haas-aufsperrn.at