

FUBE50000

Secvest Funk–Bedienteil

Einfach Bedienung per Code oder Proximity–Schlüssel Das Secvest Funk–Bedienteil ist ein optionales Zubehör für die Secvest. Per PIN–Code können Sie von jedem Funk–Bedienteil aus Ihre Anlage bedienen. Sogar die Aktivierung und Deaktivierung per Proximity–Schlüssel ist möglich. Flexibler Einsatz in Eingangsbereichen Bis zu 8 Bedienteile lassen sich in das Alarmsystem integrieren. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsbausteine für zusätzlichen Komfort. Ohne jedes Mal den Weg zur Alarmzentrale zurückzulegen, lässt sich die Secvest direkt am Funk–Bedienteil aktivieren oder deaktivieren. Neben der internen Aktivierung bzw. der Aktivierung einzelner Teilbereiche können Sie je nach Wunsch auch einen Ausgang schalten, z.B. das Garagentor.



Produktbesonderheiten:

- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Zentrale
- Integrierter Proximity–Chipschlüssel–Leser
- Schalten von Teilbereichen möglich
- Schalten von Ausgängen möglich
- Spannungsversorgung über Batterie und/oder externer Stromversorgung
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus
- VdS–Home–zertifiziert

Überreicht durch:
Haas Schlüsseldienst GmbH
 Andritzer Reichsstr. 34
 8045 GRAZ
 +43 (316) 687101
 office@haas-aufsperrern.at

FUBE50000

Secvest Funk-Bedienteil

Technische Daten			
Farbe	weiß		
Max. Batterielevensdauer	1	Jahr(e)	
Batterietyp	3 x AA (1,5 V Alkaline)		
Breite	120	mm	
Bruttogewicht	0,246	kg	
Gehäusematerial	ABS		
Höhe	120	mm	
Max. Luftfeuchtigkeit	94	%	
Länge	30	mm	
Modulation	FM		
Montageort	Innenraum		
Nettogewicht	0,176	kg	
Max. Reichweite	100	m	
Empfangen (Freifeld)			
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100	m	
Sabotageüberwachung	Ja		
Schalldruck	103,7	dB	
Schutzart IP	54		
Sicherheitsgrad	2		
Spannungsversorgung AC	9–12	V	
Spannungsversorgung DC	9–15	V	
Spannungsüberwachung	Ja		
Statusanzeige	4 Status LEDs für die Teilbereiche		
Stromaufnahme	100	mA	
Umweltklasse	II		
Zertifizierungen	VdS, INCERT		
Funkleistung	10	mW	
Funkfrequenz	868	MHz	
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30	m	
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30	m	
Max. Betriebstemperatur	55	°C	
Min. Betriebstemperatur	-10	°C	
Softwarestand	2.4		

Überreicht durch:
Haas Schlüsseldienst GmbH
 Andritzer Reichsstr. 34
 8045 GRAZ
 +43 (316) 687101
 office@haas-aufsperrren.at