

**FUFT50010W** 

## Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Aktiver Einbruchschutz für Ihre HaustürDas Secvest Funk
Türzusatzschloss mit Doppelhubriegel, Außen— und
Innenschließzylinder schützt Ihre Tür doppelt. Die Tür erhält eine
zusätzliche mechanische Sicherung mit über einer Tonne
Widerstand. Außerdem detektiert das Zusatzschloss
Öffnungsversuche und sorgt damit für aktiven
Einbruchschutz.Automatische De—/ Aktivierung der
AlarmanlageBesonders komfortabel: Beim Sperren des
Tür—Zusatzschlosses wird die Alarmzentrale automatisch scharf
beziehungsweise unscharf geschalten. Durch die akustische
Rückmeldung werden Sie über den Status der Alarmanlage direkt
informiert. Das Schloss ist in den drei Farbvarianten weiß und braun
erhältlich



## Produktbesonderheiten:

- Automatische Aktivierung und Deaktivierung der Alarmzentrale beim Sperren des Türzusatzschlosses
- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanischer Einbruchschutz mit über einer Tonne Druckwiderstand
- Doppelhubriegel mit Außenschließzylinder und Drehknopf innen
- Für Türen mit DIN-Links- und DIN-Rechtsanschlag geeignet

## **ABUS** Austria



FUFT50010W

## Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Drehknauf – 7010 E (weiß)

Technische Daten					
Farbe	weiß		Sensortyp	Magnetfeldsensor	
Max. Batterielebensdauer	1	Jahr(e)	Spannungsversorgung DC	3	V
Batterietyp	2 x 1,5 V AAA Batterie		Spannungsüberwachung	Ja	
Breite	135	mm	Umweltklasse	II	
Detektionsverfahren	Magnetschalter und Magnetfeldsensorik		Zertifizierungen	VdS	
Höhe	75	mm	Funkleistung	10	mW
Länge	47	mm	Max. Reichweite Senden	30	m
Modulation	FM		(Gebäude)		
Montageort	Türe		Max. Reichweite	30	m
Nettogewicht	127	kg	Empfangen (Gebäude)		
Max. Reichweite	100	m	Max. Betriebstemperatur	55	°C
Empfangen (Freifeld)			Min. Betriebstemperatur	-10	°C
Max. Reichweite Senden	100	m			
(Freifeld)					
Sabotageüberwachung	Ja				